

展示車両用電源

フロアサフライ

DK-1500S/H 価格：0P

DEALER

フロアサフライの特徴！

- ★ 展示車両の車載バッテリーを使用する為、とにかくローコスト！
- ★ 過電流防止装置が付いているので、エンジンがかかる心配なし！
- ★ 車載バッテリーを取り外す必要がないので
とても軽く、女性でも、ラクラク取り付け・取り外し！
- ★ 過放電警報ブザーがいるので、バッテリーの過放電の心配なし！

DK-1500S の対象車両 使用対象バッテリー 30Ah以下

定格出力 120W (12V-10A)・最大電流30A-7秒

電動ルーフ搭載車両

DK-1500H の対象車両 使用対象バッテリー 30Ah以下

定格出力 170W (12V-14A)・最大電流60A-7秒

電動ルーフ搭載車両

使用方法

- 専用キャップを使用してDK-1500の接続コードとバッテリーケーブル端子を接続します。車載のバッテリーには必ず必要はありません。
- 本体コードのコネクターと充電器を、車両の床面で接続します。
- 充電器のACコードをコンセントに差し込んでください。
これだけで使用可能です。

〈主な仕様〉 注意：室内専用

	DK-1500S	DK-1500H
定格電圧／電流	12V/10A	12V/14A
最大電流	30A(7秒)	60A(7秒)
充電方法	AC100V自動充電	
充電出力方法	12V-3A	
本体寸法	130(W)*75(D)*35(H)	
充電器寸法	110(W)*160(D)*85(H)	
本体重量	0.4Kg	
充電器重量	1.6Kg	
保護装置	過電流切断機能 過放電警報機能 充電出力保護機能 過放電警報機能	

安全機能

- ショート事故等の大電流防止機能が付いています。エンジン始動を行った場合でもこの機能が働きますのでエンジンはかかりません。一度この機能が働いた場合は本体の接続を外して2～3分お待ち下さい。自動復帰します。
- 車載バッテリーを過放電しますとバッテリーが破損し充電ができなくなる恐れがあります。そのため過放電警報ブザーが装備されています。ブザーが鳴りましたら使用を中止し、直ちに充電を行って下さい。

- ★ とにかくローコスト
- ★ 軽くて設置ラクラク
- ★ 車載バッテリーが傷まない

バッテリー応用製品のことなら

SAYTHING
High Premium Sealed Battery Solutions

株式会社セイシング

横浜市保土ヶ谷区岩井町15-3-7F

TEL:045-342-0515 FAX:045-342-0516

http:// www.saything.co.jp